

**trusTec Fancoil Motorları Elektrik Bağlantı Bilgileri Cetveli**

FC Motor Model No	Ortak uç	Yüksek Devir Ucu	Orta Devir Ucu	Düşük Devir Ucu	Ortak ile Devir uçları ve Devir uçlarının Kendi arasındaki Direnç Değerleri Listesi (ohm)						Kapasitör Bağlantı uçları	Toprak Ucu
					Yellow-Red (Sarı-Kırmızı)	Yellow-Blue (Sarı-Mavi)	Yellow-Black (Sarı-Siyah)	Red-Blue (Kırmızı-Mavi)	Red-Black (Kırmızı-Siyah)	Blue-Black (Mavi-Siyah)		
YDK-35-6A* (Not-1)	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	172.30	266.80	338.50	94.80	166.50	72.20	"	"
YSK-35-4A	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	175.30	273.90	348.80	99.50	173.80	75.40	"	"
YSK-50-4A	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	107.70	195.30	245.50	88.10	138.30	50.40	"	"
YSK-70-4A	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	84.50	139.30	175.50	55.60	91.50	36.80	"	"
YSK-100-4A	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	78.90	97.40	116.10	18.90	37.60	19.30	"	"
YSK-185-4A	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	47.00	60.50	69.80	14.00	23.20	9.60	"	"
YSK-375-4A	Yellow-Sarı	Red-(Kırmızı)	Blue-(Mavi)	Black-(siyah)	16.90	23.10	27.00	6.70	10.50	4.20	"	"

**Not-1 :**

**YDK-35-6A model numaralı tek mill motorumuzu isteğe bağlı olarak Sağa veya Sola dönüş yönlü olarak kullanabilirsiniz.**

Motoru arka bölümünden baktığımızda standart dönüş yönü sağa doğrudur, dönüş yönünü değiştirmek istediğinizde motorun alt kısmında sarı ve kahve renklerin karşılıklı bağlandığı bir soket vardır. Soketi çıkarıp, bağlantı yönünü (Kahve renk'in karşısına Sarı renk gelecek şekilde) değiştirdikten sonra tekrar takmanız halinde motorun dönüş yönü sola doğru olacaktır.